



evolis
c a r d p r i n t e r s

Tattoo²

MANUAL DO UTILIZADOR

Evolis Card Printer © 2009. Todos os direitos reservados.
Julho de 2009.

Ref. KU10P Rev.C0

Copyright

Evolis Card Printer © Julho de 2009. Todos os direitos reservados.

Direitos de autor

Os utilizadores são obrigados a respeitar a regulamentação em matéria de direitos de autor em vigor no seu país. Este manual não deve ser fotocopiado, traduzido, reproduzido nem transmitido, parcial ou totalmente, por nenhum motivo nem através de qualquer meio, electrónico ou mecânico, sem a autorização expressa e escrita da empresa Evolis Card Printer.

Todas as informações contidas neste documento podem ser submetidas a alterações sem notificação prévia.

A Evolis Card Printer não pode ser responsabilizada por eventuais erros deste manual, nem por danos acidentais ou que resultem da divulgação ou da utilização deste manual.

Marcas comerciais

Tattoo^e é uma marca da empresa Evolis Card Printer. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

Garantia

Consulte el folleto de garantía suministrado con la impresora para conocer las condiciones y limitaciones de la garantía.

Informação ambiental – Reciclagem dos produtos usados

O fabrico do material que adquiriu necessitou da extracção e utilização de recursos naturais. É possível que este material contenha matérias perigosas para a saúde e o ambiente.

Para evitar a disseminação destas matérias no nosso ambiente e reduzir a pressão exercida nos nossos recursos naturais, recomendamos que utilizem os sistemas de recolha existentes. Estes sistemas reutilizarão ou reciclarão de forma apropriada a maioria dos materiais do seu equipamento em fim de vida.



O símbolo do caixote do lixo traçado presente no seu aparelho convida-o a utilizar estes sistemas.

Se procura informações adicionais sobre os sistemas de recolha, reutilização ou reciclagem, contacte o seu organismo de gestão de resíduos local ou regional.

Não hesite em entrar em contacto connosco para saber mais consultando o nosso site www.evolis.com ou escrevendo para a seguinte morada: info@evolis.com.



Sobre a sua nova impressora

Obrigado por ter escolhido uma impressora Evolis.

Graças à sua nova impressora, poderá criar uma grande variedade de cartões e crachás de grande qualidade que poderão ser impressos com espessuras, cores e estilos diferentes. Esta impressora utiliza consumíveis e acessórios disponíveis na Evolis. Para mais informações, vá ao nosso site www.evolis.com.

Registo da garantia

Registe-se online em www.evolis.com para receber as nossas ofertas especiais e as nossas informações gerais.

Quando estiver no site, clique em "**Support & Pilotes**" (Apoio e Serviços) e preencha todos os campos indicando principalmente o modelo e o número de série do seu material situado na impressora.

Colocação em funcionamento

O objectivo deste guia de utilização é acompanhá-lo, etapa por etapa, na descoberta da sua impressora e o respectivo funcionamento. Arranje tempo para ler o guia para conhecer melhor a sua impressora e as respectivas funcionalidades e otimizar o seu tempo durante a instalação e a utilização.

Como para todos os produtos Evolis, este manual foi objecto de uma atenção particular. No entanto, se constatar um erro nestas páginas, agradecemos que no-lo indique contactando-nos por e-mail para info@evolis.com.

Índice

Os favoritos situados na parte superior esquerda do seu ecrã, permitem-lhe navegar entre os diferentes capítulos deste guia de utilização.

Ícones

Os seguintes ícones são utilizados neste manual para indicar informações importantes:



Uma informação que precisa ou enriquece determinados pontos do texto principal.



Indica que a não observação de uma acção recomendada é susceptível de danificar a sua impressora.



Este símbolo indica que se encontra disponível um vídeo a mostrar o procedimento no site www.evolis.com.



Colocação em funcionamento

1-1 Desembalagem

A sua impressora é fornecida com vários acessórios, os quais o convidamos a examinar. Esta lista pode variar consoante a sua localização geográfica.

A impressora é encaminhada numa embalagem específica, concebida para evitar qualquer dano durante o transporte. Se constatar um dano visível, não hesite em contactar a transportadora e em informar imediatamente o seu revendedor Evolis, o qual lhe indicará o procedimento a seguir.

A Evolis dá uma atenção particular à qualidade das suas embalagens e pedimos-lhe que conserve esta embalagem num local limpo e seco.



A embalagem original completa (cartão, calços e saco de protecção) ser-lhe-á solicitada no caso de devolver a impressora). Se a impressora for reenviada sem a embalagem de origem e forem danificadas componentes durante o transporte, estas componentes deixarão de estar garantidas. Uma embalagem nova será facturada quando a impressora voltar a ser reencaminhada.

Acessórios fornecidos com a sua impressora:

- Bloco de alimentação eléctrica - VP ELECTRÓNICO ou SWITCHBOX Tipo F10723-A ou FDF0503-A.
- Cabo de alimentação eléctrica
- Cabo de interface USB.
- CD-ROM de instalação e documentação.
- Kit de limpeza de iniciação.
- Guia de instalação rápida.
- Aviso de garantia.
- Documentação sobre a declaração de conformidade.



Se uma destas componentes estiver ausente, contacte o seu revendedor Evolis. Utilize apenas o bloco de alimentação eléctrica fornecido com a impressora Evolis. VP ELECTRÓNICO ou SWITCHBOX Tipo F10723-A ou FDF0503-A. Utilize apenas o cabo de interface USB fornecido com a impressora Evolis.




A impressora Evolis deve ser colocada num local seco, ao abrigo do pó e das correntes de ar, mas bem ventilado. Tenha o cuidado de instalar a sua impressora numa superfície plana e robusta capaz de suportar o seu peso.



1



1-2 Descrição da impressora e das respectivas funções



- A - Botão de abertura da tampa
- B - Carregador de cartões
- C - Receptáculo
- D - Painel de controlo



1



- E** - Cabeça de impressão térmica
- F** - Fita
- G** - Botão de pressão
- H** - Rolos de limpeza
- I** - Codificador magnético (opcional)

- J** - Conector de alimentação
- K** - Conector USB (std)
- L** - Conector DB-9 (opcional)
- M** - Etiqueta número de série



1-3 Instalação

1-3a LIGAR A IMPRESSORA

► Ligação à rede eléctrica




A impressora deve ser ligada a uma instalação eléctrica devidamente protegida e com terra.

FI: Laite on liitettävä suojamaadoitus koskettimilla varustettuun pistorasiaan.

NO: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

SE: Apparatens skall anslutas till jordat uttag.

- 1 Ligue o cabo de alimentação ao bloco de alimentação e depois ligue o conector do cabo de alimentação à impressora.
- 2 Ligue depois a extremidade do cabo de alimentação a uma tomada ligada à terra.
- 3 A impressora fica ligada: o painel de controlo da impressora acende-se indicando o bom funcionamento da impressora. Se o painel de controlo não se acender, é porque a instalação não foi efectuada correctamente ou porque a impressora não funciona correctamente. Verifique a instalação.



Antes de qualquer intervenção de manutenção, desligue sempre o cabo de alimentação. Para sua segurança pessoal, certifique-se de que o cabo e o bloco de alimentação ficam desimpedidos, nomeadamente em caso de emergência.



Por motivos de economia de energia, a impressora ficará automaticamente em modo de vigilância após 10 minutos de inactividade.

► Ligação do cabo USB



Em caso algum deverá ligar o cabo de dados USB antes de terminar a instalação do piloto de impressão.

Consulte a secção relativa à instalação do piloto de impressão deste capítulo para mais informações e siga atentamente as instruções.

1-3b FITAS

As fitas originais Evolis optimizam o funcionamento da sua impressora e evitam que se danifique. A utilização de outras fitas é susceptível de danificar a sua impressora e anula a garantia do fabricante da mesma.

Para uma óptima qualidade de impressão, a Evolis recomenda uma limpeza completa da impressora cada vez que mudar de fita. Consultar o capítulo Assistência e Manutenção deste manual.


► Instalação da fita




No piloto de impressão, certifique-se de que o tipo de fita seleccionado é apropriado.




- 1 Abra a protecção.
- 2 Insira a fita conforme indicado.
- 3 Feche a protecção e carregue até ouvir um clique.



1



2



3

1-3c CARTÕES



Para uma óptima qualidade, estes cartões devem ser certificados de acordo com a norma ISO 7810. Utilize apenas tipos de cartões recomendados pela Evolis. Não toque na superfície imprimível dos cartões para preservar a qualidade da impressão. Não utilize cartões danificados, dobrados, amolgados ou que tenham caído ao chão. Mantenha os cartões ao abrigo do pó.

► Colocação dos cartões

A impressora **Tattoo^e** aceita os cartões PVC com uma espessura compreendida entre 0,50 mm (20 mil) e 0,76 mm (30 mil.). Para uma óptima qualidade, estes cartões devem responder à norma CR 80.


São possíveis proceder a vários modos de carregamento e de ejeção. O piloto de impressão deve estar adaptado às suas necessidades e às suas escolhas.

Instalação no carregador

A instalação dos cartões no carregador efectua-se da seguinte forma:



- 1 Tire o carregador da impressora como indicado.
- 2 Insira os cartões no carregador tal como indicado, com a parte a imprimir virada para baixo.
- 3 Volte a colocar o carregador no devido lugar na impressora até ouvir um "clac".




1

Carregamento manual de um cartão




1 Insira um cartão manualmente ao nível do carregador manual. O cartão sairá automaticamente após a impressão.



► Saída dos cartões impressos


A impressora é entregue com um receptáculo com capacidade de 15 cartões de 0,76 mm de espessura (30 mil.). Este receptáculo recebe os cartões quando estes estão impressos e deve ser instalado da seguinte forma:




1

Existem 2 diferentes modos de recepção para os cartões:

- 1 Um modo de ejeção automático (neste caso, recomenda-se de utilizar o receptáculo destacável entregue com a impressora)
- 2 Um modo de recepção manual (o cartão deve ser recuperado depois da impressão).



1



2

► Ajuste da espessura dos cartões

A impressora **Tattoo^e** está equipada de um sistema de ajuste automático da espessura dos cartões de 0,50 mm a 0,76 mm.



2

Impressão



As informações sobre os procedimentos enunciados neste capítulo fazem referência ao ambiente Windows XP.

2-1 Instalação do piloto de impressão

A definição das configurações da impressora e respectivo piloto é uma etapa muito importante e necessita de uma atenção particular. De facto, as regulações inapropriadas são factores que influem negativamente na qualidade da personalização dos cartões. É, portanto, essencial proceder por etapas, modificando as configurações apenas quando tiver certezas. A cada momento, a Evolis dá-lhe a possibilidade de voltar às definições de "fábrica" se os ajustes efectuados não apresentarem os resultados esperados.

A sua impressora vem com um CD-ROM que contém os pilotos de impressão para as plataformas Windows e Macintosh.

Para instalar o piloto de impressão, insira o CD-ROM no seu computador e seleccione o menu relativo ao piloto de impressão. Um programa guíá-lo-á ao longo de todo o processo de instalação.



Ligue o seu cabo USB ao computador apenas quando for solicitado pelo programa de instalação. Para o procedimento de ligação, consulte a secção Ligação da Impressora neste capítulo.



Siga escrupulosamente o procedimento de instalação. Algumas versões do Windows e do Macintosh exigem que o utilizador disponha dos direitos de administrador para instalar o piloto.



2

2-2 Gestão das configurações de impressão

Antes de utilizar a sua impressora, é imperativo verificar e/ou modificar as configurações predefinidas do piloto de impressão:

- Tipo de fita*
- Tipo de cartões
- Acabamento, tratamento
- ...



Encontrará informações mais pormenorizadas sobre cartões aconselhados pela Evolis na parte Lista dos consumíveis “Evolis Genuine Product”.



Mantenha-se vigilante quanto à definição das configurações das Propriedades do piloto de impressão e não hesite em dirigir-se ao seu revendedor Evolis para obter os conselhos e a assistência necessários antes de qualquer modificação.

Estas configurações de impressão são acessíveis:

- No botão Iniciar situado na parte inferior esquerda da barra de tarefas do Windows, seleccione **Impressoras e faxes**
- Seleccione a sua impressora e clique duas vezes
- No menu **Impressora**, seleccione **Propriedades**
- Aparecerá um primeiro ecrã de definição das propriedades do equipamento.
- Os principais separadores que permitem a definição das configurações são “**Gráfico**” e “**Utilitários**”.

* não se aplica às impressoras reinscriptíveis



2



► Separador “Gráfico”

- O tipo de fita ou de cartões
- Impressão frente e verso.
- Escolha do modo de inserção e de restituição do cartão
- Orientação do cartão, retrato ou paisagem
- Número de cópias

► Separador “Utilitários”

- Definição e teste das opções de codificação magnética
 - Impressão de um cartão de teste
 - Limpeza da impressora
- Uma interface de diálogo com a impressora



Recomendamos que imprima um cartão de teste na primeira utilização e que o guarde. Este cartão regista informações como o modelo e o número de série que lhe poderão ser pedidos se telefonar ao serviço técnico.

* não se aplica às impressoras reinscriptíveis

2

2-4 Ligação a uma rede (Ethernet)

O conjunto das impressoras Evolis beneficia de uma solução de ligação de rede TCP/IP. Esta funcionalidade está disponível, consoante os modelos da gama, em standard, ou em opção.

Quando sai da fábrica, a impressora está configurada no modo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), o que significa que o respectivo endereço IP é fornecido pela rede. Além destas configurações de base, o administrador de rede tem a possibilidade de configurar a impressora de outra forma para agir em conformidade com os condicionalismos da rede local da empresa:

- Impressora ligada numa sub-rede, em DHCP
- Impressora ligada numa sub-rede com endereço de IP fixo, com uma resolução WINS
- Impressora ligada numa sub-rede com endereço de IP fixo, sem resolução WINS

A impressora pode ser identificada de duas formas na rede:

- Pelo Hostname (NETBIOS)
- Pelo endereço IP

Os parâmetros configuráveis são:

- Endereço IP da impressora
- Máscara de sub-rede
- Gateway
- Servidor WINS



A modificação das configurações de base da impressora, sem conhecimento prévio da topologia da rede local em questão, ou sem conhecimento técnico real, pode levar a uma anomalia da impressora e pode ir até ao desligar do serviço de toda ou parte da rede local. Contacte o seu Administrador de Sistema e Rede antes de qualquer ligação ou qualquer intervenção à sua rede local.



Para mais informações, consulte o manual “Configuração das impressoras Evolis numa rede local TCP/IP (Ethernet)”



3

Manutenção

3-1 Informações gerais sobre a garantia

A sua impressora Evolis foi concebida para lhe fornecer um serviço de longa duração e apenas necessita de uma manutenção mínima e regular. Siga as instruções a seguir apresentadas para garantir o bom funcionamento da impressora.

Torne a validade da sua garantia perene!



A garantia do construtor está sujeita ao estrito respeito pelas condições de assistência e manutenção clássicas e nomeadamente ao respeito pelos ciclos de limpeza da impressora.

Qualquer falta de aplicação dos procedimentos de manutenção descritos neste capítulo anula a garantia da cabeça de impressão.

A Evolis exonera qualquer responsabilidade se a impressora não beneficiar das operações de manutenção necessárias.

Elemento extremamente sensível da impressora, a cabeça de impressão é uma peça de desgaste rápido. O tempo de duração da mesma pode ser seriamente alterado devido à presença de pó e de elementos líquidos ou sólidos no ambiente próximo da impressora, na cabeça de impressão ou nos cartões. O utilizador tomará todas as precauções necessárias para inserir nas máquinas cartões limpos, isentos de depósitos de pó ou de corpos estranhos.

A frequência e a qualidade da limpeza são factores determinantes que permitem ao utilizador prolongar o tempo de duração da cabeça de impressão e garantir uma excelente qualidade de impressão. Deverá ser prestado um cuidado muito particular a esta operação. O utilizador deverá seguir as instruções de assistência e manutenção referidos neste capítulo.

Além disso, a utilização das fitas da marca Evolis ("Evolis Genuine Ribbon") é também garantia do bom funcionamento do seu material. A utilização de fitas não homologadas Evolis pode, conseqüentemente, afectar a qualidade e a fiabilidade dos trabalhos de impressão, produzir impressões de má qualidade, ou até afectar o funcionamento da impressora. A garantia do construtor não cobre os danos materiais nem os problemas de qualidade devidos a uma utilização de fitas não homologadas Evolis.

A Evolis coloca à sua disposição artigos de manutenção, bem como consumíveis que poderá consultar neste guia de utilização ou no site www.evolis.com.

* não se aplica às impressoras reinscriptíveis

3

3-2 Limpeza clássica da impressora



A garantia da cabeça de impressão está directamente ligada à limpeza clássica da sua impressora. Se não efectuar esta limpeza nos prazos requeridos, a garantia da cabeça de impressão deixará de ser válida.



*Ciclo de limpeza recomendado: a cada substituição de fita
Ciclo de limpeza obrigatório: quando o alerta de limpeza fica activo
Acessório de manutenção: cartão de limpeza*



A sua impressora está equipada com um sistema de alerta de limpeza que se activa após um determinado número de cartões inseridos, consoante o modelo da impressora que possui (ver o quadro abaixo). Deverá proceder à limpeza sistemática do seu material quando este alerta se activar. Se continuar a fazer funcionar a sua impressora apesar deste alerta, e se o indicador luminoso estiver a piscar, a garantia da cabeça de impressão será automaticamente anulada por não respeito dos compromissos contratuais de manutenção.

Impressoras	Limpeza requerida após: (indicador aceso)	Número de cartões que faltam antes da anulação da garantia (indicador aceso)	Garantia não válida após: (Indicador a piscar)
Tattoo2	400 cartões	100 cartões	500 cartões
Tattoo RW	400 cartões	100 cartões	500 cartões
Pebble4	1000 cartões	200 cartões	1200 cartões
Dualys3	1000 cartões	200 cartões	1200 cartões
Securion	800 cartões	200 cartões	1000 cartões
Quantum	900 cartões	700 cartões	1600 cartões

Ex. : no caso de uma impressora Tattoo2, se inserir 50 cartões após a activação do alerta de limpeza, restam-lhe 50 cartões suplementares antes de proceder à limpeza e manter a sua garantia.

* não se aplica às impressoras reinscriptíveis





3

Siga o seguinte procedimento:

As passagens repetidas do cartão de limpeza na impressora limpam os rolos de transporte e de limpeza, bem como a cabeça de impressão.




- 1 Abra a tampa.
- 2 Tire a fita como indicado no esquema e depois volte a fechar a tampa.
- 3 Tire o carregador da impressora.
- 4 Tire os cartões presentes no carregador.




3

- 5 Insira o cartão de limpeza no carregador.
- 6 Volte a colocar o carregador na impressora e depois, prima a parte superior do carregador até ouvir «clic».
- 7 Pressione durante 1 segundo o botão de pressão do painel de controlo. A limpeza fica activada.
- 8 O cartão de limpeza usado é ejectado no receptáculo.




5



7

6



8



Aguarde 2 minutos após a limpeza antes de utilizar a sua impressora.

3

3-3 Manutenção do(s) rolo(s) de limpeza

Além da limpeza clássica da impressora, incitamo-lo a limpar o(s) rolo(s) de limpeza utilizando os toalhetes específicos disponíveis na Evolis.


Este(s) rolo(s) retira(m) qualquer pó ou partícula dos cartões antes da impressão.




Ciclo de limpeza recomendado: a cada substituição de fita
Acessório de manutenção: toalhete de limpeza

Siga o seguinte procedimento:


- 1 Abra a tampa
- 2 Remova a fita se esta estiver instalada.
- 3 Remova o rolo de limpeza.
- 4 Esfregue ligeiramente a sua superfície com uma toalhita.



1



2



3




4


* não se aplica às impressoras reinscriptíveis

3


- 5 Quando estiver seco, volte a colocar o rolo de limpeza no devido lugar.
- 6 Volte a colocar a fita se necessário e feche a tampa.
- 7 Tire o carregador da impressora.
- 8 Limpe o rolo com uma toalhita
- 9 Volte a colocar o carregador até ouvir um "clic".




5




6



7



8



9



Aguarde 2 minutos após a limpeza antes de utilizar a sua impressora.

3

3-4 Manutenção da cabeça de impressão



Ciclo de limpeza recomendado: a cada substituição de fita*
Acessório de manutenção: Cotonete específico embebido com álcool isopropílico

A cabeça de impressão é limpa durante o processo clássico de manutenção da impressora (ver o exposto anteriormente). Para preservar a qualidade de impressão de origem e para absorver o excedente de tinta na cabeça de impressão, recomendamos que limpe a cabeça de impressão regularmente (a cada mudança de fita) utilizando os cotonetes fornecidos pela Evolis. Deverá proteger igualmente a cabeça de impressão e os respectivos componentes contra qualquer descarga de electricidade estática.



Desligue a impressora da alimentação eléctrica antes de limpar a cabeça de impressão.
Respeite escrupulosamente os ciclos de limpeza.
Evite qualquer contacto entre a cabeça de impressão e qualquer objecto metálico ou pontiagudo.
Evite tocar na cabeça de impressão directamente com os dedos, o que alteraria a qualidade de impressão ou danificaria definitivamente a cabeça de impressão.



* não se aplica às impressoras reinscriptíveis




3

Siga o seguinte procedimento:



- 1 Pegue num cotonete Evolis e prima a parte do meio do tubo até a ponta do cotonete se impregnar de álcool.
- 2 Abra a protecção e localize a cabeça de impressão.
- 3 Esfregue delicadamente o cotonete da esquerda para a direita sobre a cabeça da impressora e durante alguns segundos.
- 4 Feche a protecção.



Aguarde 2 minutos após a limpeza antes de utilizar a sua impressora.



4

Assistência

Este capítulo fornece um determinado número de sugestões que permitem identificar os problemas que podem ocorrer quando utilizar a sua impressora. Se não conseguir resolver o seu problema, este capítulo explica igualmente como contactar uma assistência técnica Evolis.

4-1 Mensagens de alerta e diagnóstico

Apesar de a impressora Evolis ter sido concebida para funcionar autonomamente, limitando ao máximo as suas intervenções, pode no entanto ser útil tomar conhecimento das principais mensagens de alerta.

4-1a MENSAGENS DO PAINEL DE CONTROLO

Cf. capítulo 1 – Descrição da impressora e das suas funções para mais informações sobre o painel de controlo.



DESLIGADO



ACESO




A PISCAR



IMPRESSORA PRONTA

- A impressora está pronta a receber dados.



PROCESSAMENTO

- A impressora recebe dados.




4



FITA

- Não há fita na impressora.
- A fita acabou.
- A fita não está instalada correctamente.
- A fita está rasgada.


Verificar o estado da fita na impressora. Se tiver uma impressão em curso, esta recomeça com um cartão novo.



CARTÕES

- Não há fita na impressora.
- A fita acabou.
- A fita não está instalada correctamente.
- A fita está rasgada.


Verificar o estado da fita na impressora. Se tiver uma impressão em curso, esta recomeça com um cartão novo.



ATENÇÃO DE INSERÇÃO DE UM CARTÃO

- A impressora espera a inserção de um cartão.

A impressora está equipada com a opção Carregador manual: insira um cartão na impressora. Consulte o capítulo 1 "Colocação em funcionamento".



PROTECÇÃO IMPRESSORA ABERTA

- A protecção da impressora está aberta.

Volte a fechar a protecção – a impressora volta a reiniciar.




LIMPEZA (após 1000 cartões inseridos)

- A impressora tem de ser limpa.

Cf. capítulo 3 – manutenção




4




LIMPEZA
(após 1200 cartões inseridos)

- A impressora tem de ser obrigatoriamente limpa.
Cf. capítulo 3 – manutenção




PROBLEMA MECÂNICO

- Obstrução de cartão na impressora.
 - Defeito de uma componente mecânica.
- Carregue durante um segundo no botão de comando. Se o problema persistir, contacte o seu revendedor Evolis para assistência.**



ERRO CODIFICAÇÃO MAGNÉTICA

- A orientação da pista magnética no carregador não é correcta.
 - O tipo de codificação não está correctamente definido (HICO ou LOCO).
 - Os dados codificados não estão conforme às normas ISO 7811 ou não estão conformes aos parâmetros predefinidos nas propriedades do piloto de impressão.
- Consulte o anexo C deste manual para mais informações. Carregue durante um segundo no botão de comando. A impressora recomeça o ciclo de codificação magnética com um novo cartão. Se o problema persistir, contacte o seu revendedor Evolis para assistência.**



MODO ARREFECIMENTO

- O sistema de arrefecimento está activo.
- A impressora fica em pausa durante alguns segundos e volta a activar-se quando volta à temperatura normal de funcionamento.**



4

4-2 Ajuda de diagnóstico

Neste capítulo, encontrará o conjunto das informações necessárias para executar algumas manipulações simples que lhe poderão ser solicitadas pelo seu revendedor Evolis para o assistir o mais eficazmente possível.

4-2a IMPRIMIR UM CARTÃO DE TESTE

Recomendamos que imprima um cartão de teste para se certificar do bom funcionamento da sua impressora. Este cartão apresenta diferentes informações técnicas para referência futura. Poderá ser solicitado pelo revendedor.

> Impressão de um cartão de teste

- 1 Espere que todos os trabalhos de impressão fiquem acabados.
- 2 Certifique-se de que a impressora tem uma fita e um cartão.
- 3 Carregue durante três segundos no botão de comando. Todos os indicadores luminosos se acendem.
- 4 Volte a carregar no botão de comando mantendo a pressão.
- 5 O indicador luminoso do botão de comando fica aceso.
- 6 Solte o botão de comando quando o indicador luminoso estiver a piscar.
- 7 A impressão do cartão de teste efectua-se em alguns segundos (a cores se a impressora estiver equipada com uma fita a cores ou com uma só cor se estiver equipada com uma fita monocromática).
- 8 O cartão impresso é ejectado para o receptáculo.

> Informação sobre o cartão de teste

Um cartão de teste:

- Valida a qualidade de impressão a cores ou monocromática
- Valida a boa sincronização da fita
- Mostra o modelo da impressora
- Mostra o número de série da impressora

* não se aplica às impressoras reinscriptíveis



4

4-2b IDENTIFICAR AS VERSÕES INSTALADAS

Conforme indicado anteriormente, poderá identificar simplesmente a versão do software da sua impressora através do cartão de teste (Firmware nº).

Pode igualmente identificar a versão do piloto de impressão instalado da seguinte forma:

- 1 No botão **Iniciar** situado na parte inferior esquerda da barra de tarefas do Windows, seleccione **Impressoras e faxes**.
- 2 Seleccione a sua impressora e clique duas vezes.
- 3 No menu **Impressora**, seleccione **Propriedades**.
- 4 Vá ao separador **Gráfico** e clique no botão **Acerca de**.



4

4-3 Reparação



Não utilize ferramentas nem objectos para restaurar a sua impressora em caso de problemas, sob pena de danos maiores.

4-3a PROBLEMAS DE IMPRESSÃO

> Nenhuma impressão

- 1 Verifique o piloto de impressão**
Verifique a existência do piloto de impressão da sua impressora nas configurações do Windows. Certifique-se de que a impressora está seleccionada como impressora predefinida.
- 2 Verifique a alimentação eléctrica da impressora**
O cabo de alimentação está correctamente ligado à impressora e a uma tomada eléctrica activa. A impressora está ligada e o botão de comando está aceso. Está a utilizar o bloco de alimentação fornecido com a impressora.
- 3 Verifique o cabo USB**
Verifique se o cabo USB liga a impressora ao seu computador.
- 4 Verifique a fita**
Verifique se a fita está correctamente instalada e se a protecção está fechada.
- 5 Verifique os cartões**
Verifique se existem cartões no carregador. Verifique se não há nenhum cartão a obstruir a impressora.
- 6 Imprima um cartão de teste**
Cf. ver neste capítulo o procedimento a seguir.

> Ejecção de um cartão virgem

- 1 Verifique a fita**
Verifique se a fita terá terminado ou se está danificada. Substitua ou volte a instalar a fita se necessário.
- 2 A cabeça de impressão talvez esteja danificada**
Imprima um cartão de teste.
Se o cartão de teste não for impresso, contacte um revendedor Evolis para uma assistência técnica ou vá ao site www.evolis.com.



> Qualidade de impressão medíocre

Pequenas manchas no cartão




- **A superfície do cartão talvez esteja suja.**
Certifique-se de que os seus cartões estão perfeitamente limpos. Utilize cartões novos.
- **Rolos de limpeza ou cabeça de impressão sujos.**
Limpe os rolos de limpeza e a cabeça de impressão.

Linhas brancas horizontais



- **A fita não está instalada correctamente.**
Certifique-se de que a fita está correctamente posicionada na impressora. Certifique-se de que a superfície da fita não está dobrada.
- **Cabeça de impressão suja ou danificada.**
Limpe ou substitua a cabeça de impressão.

Imagem desfocada



- **A fita não está instalada correctamente.**
Verifique se a fita está correctamente posicionada na impressora.
- **Má sincronização da fita.**
Abra e feche a protecção da impressora para sincronizar a fita.
- **Impressora ou rolo de limpeza sujo.**
- **Utilização de cartões incompatíveis.**
Verifique se os cartões utilizados estão conformes às especificações.



**Recomendamos que adquira cartões num revendedor Evolis.
A utilização de outros cartões poderá prejudicar a qualidade de impressão e/ou danificar a cabeça de impressão.**

4

> Impressão parcial ou incorrecta

1 Verifique as definições de impressão

Certifique-se de que nenhum elemento do modelo de cartão a imprimir se situa fora as margens de impressão. Verifique a orientação do documento (retrato ou paisagem) na configuração do piloto de impressão.

2 Verifique o cabo de interface

Se forem impressos caracteres irregulares, verifique se está a utilizar o cabo USB fornecido com a impressora. Verifique a ligação do computador à impressora. Experimente utilizar outro cabo do mesmo tipo.

3 Certifique-se de que a impressora está limpa

Limpe a impressora, sobretudo os rolos de limpeza. Ver o capítulo sobre a manutenção.

4 Verifique se os cartões estão limpos

Mantenha os cartões ao abrigo do pó.

5 Verifique a fita

Verifique se a fita está correctamente instalada. Verifique se a fita se desenrola livremente.

6 Verifique a cabeça de impressão

O aparecimento de linhas direitas horizontais no cartão indica que a cabeça de impressão é susceptível de estar suja ou danificada.


Ver o capítulo sobre a manutenção e a reparação. Se o problema persistir, contacte um revendedor Evolis ou visite o site www.evolis.com.



4

4-3b DESBLOQUEAR UM CARTÃO

Visualização do painel de controlo:



**PROBLEMA
MECÂNICO**

- As tarefas são interrompidas.



Não desligue a impressora: esta acção elimina as tarefas de impressão em espera na memória da impressora.

Retire o cartão procedendo da seguinte forma:

- 1 Abra a protecção da impressora e retire a fita.
- 2 Carregue no botão de comando para activar os rolos de transporte do cartão. Se o cartão continuar bloqueado no interior, faça-o escorregar manualmente para a saída da impressora. Se existirem vários cartões, empurrar sempre o de cima em primeiro lugar.
- 3 Volte a instalar a fita e depois feche a protecção da impressora.
- 4 Carregue durante um segundo no botão de comando do painel de controlo.

Para evitar a obstrução de cartões:

- 1 Certifique-se de que a espessura dos cartões utilizados corresponde às especificações enunciadas no anexo A "Especificações técnicas" deste manual.
- 2 Verifique se os cartões estão abaulados. Mantenha-os na posição horizontal.
- 3 Verifique se os cartões não estão colados uns aos outros. Misture os cartões antes de os carregar.



4


4-3c SUBSTITUIR OS ROLOS DE LIMPEZA

Caso o rolo de limpeza se torne menos eficaz apesar de uma manutenção regular, convém substituí-lo para evitar sujar a cabeça de impressão, o que conduz à sua deterioração definitiva (Ver capítulo 3 - Manutenção).

O rolo de limpeza está disponível sob a forma de consumível junto do seu revendedor Evolis.


Para proceder à substituição do rolo:

- 1 Abra a tampa da impressora.
- 2 Tire a fita se esta estiver presente.
- 3 Localize o rolo de limpeza e tire-o do seu alojamento.
- 4 Ponha no devido lugar o novo rolo na impressora tendo o cuidado que este fique correctamente posicionado no seu alojamento.
- 5 Volte a colocar a fita no devido lugar e depois feche a tampa da impressora.




4



- 6 Tire o carregador como indicado.
- 7 Tire os cartões se estes estiverem presentes.
- 8 Localize o rolo de limpeza usado, remova-o e instale o novo.
- 9 Volte a colocar os cartões no carregador.
- 10 Volte a colocá-lo no devido lugar na impressora.





6




7



8



9



10

4

4-3d SUBSTITUIR A CABEÇA DE IMPRESSÃO

A cabeça de impressão é um elemento sensível do seu equipamento. Determina a qualidade de impressão e a sua manutenção regular, e a ausência de pó e partículas no seu ambiente imediato garantem a sua longevidade. No entanto, pode acontecer esta cabeça ter de ser substituída. A Evolis concebeu um dispositivo único que permite ao utilizador proceder a esta partilha sem qualquer ferramenta, seguindo simplesmente as instruções com muita atenção.

Antes de mais, contacte o seu revendedor Evolis para verificar com ele a oportunidade de substituir a cabeça de impressão. Se necessário, ele fornecer-lhe-á uma cabeça de impressão de substituição.



Durante o período de garantia da impressora, a Evolis instituiu um programa de troca de cabeças de impressão defeituosas. O seu equipamento é elegível para este programa se:

- **Utiliza exclusivamente consumíveis Evolis (fitas e produtos de manutenção).**
- **Respeitou escrupulosamente os ciclos de entretenimento do equipamento.**
- **Trabalha num ambiente conforme às especificações técnicas, isento de pó.**
- **Utiliza cartões planos, sem rugosidades que poderiam deteriorar a superfície da cabeça de impressão.**



4


Para realizar a troca da cabeça de impressão, proceda da seguinte forma:



Antes de realizar uma alteração da cabeça de impressão, desligue o cabo de alimentação.

> Etapa 1 – Retirar a cabeça de impressão defeituosa


- 1 Abra a protecção da impressora.
- 2 Localize a cabeça de impressão
- 3 Carregue na peça metálica situada ao fundo conforme indicado no esquema, de modo a soltar as porcas do garfo de fixação e retire as porcas do respectivo compartimento.
- 4 Faça rodar delicadamente a cabeça e desligue o conector ligado ao cabo sem forçar o mecanismo.



4

> Etapa 2 – Instalar a nova cabeça de impressão

- 1 Anote o código indicado na etiqueta branca colada na cabeça de impressão. Este código ser-lhe-á pedido na Etapa 3.
- 2 Pegue na nova cabeça de impressão e rode-a na sua direcção com o conector branco visível.
- 3 Ligue o cabo ao respectivo compartimento tendo atenção ao sentido. Não force o mecanismo, esta peça é um elemento relativamente sensível.
- 4 Faça rodar a cabeça de modo a visualizar a sigla (Atenção), o conector deixa de estar visível.
- 5 Inserir a cabeça verticalmente nos dois guias de modo a prender as porcas do garfo no respectivo compartimento.
- 6 A cabeça é colocada no lugar.
- 7 Feche a protecção. A cabeça de impressão está agora instalada.



4

➤ Etapa 3 – Definição dos parâmetros da nova cabeça de impressão

- 1 Ligue a impressora e verifique se está bem ligada a um computador no qual o piloto de impressão está instalado.
- 2 Nas propriedades do piloto de impressão, clique no separador “Utilitários”.
- 3 Na parte “Dialogar com a impressora” insira o seguinte comando: Pkn;x

x = o número de kit da cabeça de impressão que retirou na Etapa 2.


Exemplo: se o número de kit da cabeça de impressão for: 179-004-00048, deve inserir o comando: Pkn;179-004-00048



Se o número de kit da cabeça de impressão não for inserido correctamente, podem aparecer anomalias na impressora e a garantia pode ser invalidada.

➤ Etapa 4 – Limpeza da impressora

No painel de controlo da sua impressora, acende-se o indicador “LIMPEZA”:



Uma limpeza é absolutamente necessária após uma mudança de cabeça de impressão. Não pode ser lançada nenhuma impressão antes de esta operação ter chegado ao fim. Consulte o capítulo 3 – Manutenção para executar esta operação.

Proceda igualmente à manutenção do rolo de limpeza e depois volte a colocar no lugar cartões e fitas. Quando a limpeza tiver sido efectuada, a sua impressora está de novo pronta a personalizar os seus cartões.



4

4-3e ACTUALIZAR O FIRMWARE (NO WINDOWS)

A actualização do Firmware é uma operação simples, mas que se não for levada até ao fim pode fazer com que a impressora se desligue..

Antes de qualquer actualização, contacte o seu revendedor Evolis que o poderá aconselhar sobre a oportunidade de proceder ou não a esta operação. Em geral, essa actualização só é necessária em caso de incidente ou de anomalia claramente identificada pelo seu revendedor Evolis.

Pode transferir uma actualização a partir do site www.evolis.com :

- 1 Seleccione o modelo da sua impressora e clique na hiperligação **Pilotos de impressão e Firmware**.
- 2 Clique depois no ficheiro correspondente ao Firmware.
- 3 Aceite a transferência e guarde o ficheiro num repertório do seu disco rígido. O ficheiro é guardado sob a forma comprimida em modo Zip. Terá imperativamente de o extrair.
- 4 Depois clique duas vezes no ficheiro no repertório para lançar o programa de instalação do Firmware.
- 5 Quando o programa o indicar, clique no botão **Transferir** para lançar a operação. A transferência do Firmware está em curso.
- 6 Após cerca de trinta segundos, o Firmware foi transferido para a impressora e a operação fica concluída.
- 7 Se a impressora não indicar o estado "PRONTA", significa que a actualização não foi efectuada correctamente ou, eventualmente, que o funcionamento da impressora é defeituoso. Verifique os cabos de ligação e proceda a uma nova actualização.

A actualização fica terminada e o seu equipamento está pronto para personalizar os seus cartões.



Nunca interrompa a transferência entre o computador e a impressora durante a fase de carregamento (desligar a impressora ou o computador, desligar um cabo). Resultaria uma total impossibilidade de voltar a colocar a impressora em funcionamento. Se ocorrer tal fenómeno, contacte o seu revendedor Evolis que deverá proceder à alteração do cartão processador da sua impressora.



4

4-3f ACTUALIZAR O PILOTO DE IMPRESSÃO

A actualização do piloto de impressão é uma operação necessária para resolver problemas de anomalias ou aproveitar novas opções.



Antes de qualquer actualização, contacte o seu revendedor Evolis que o poderá aconselhar sobre a oportunidade de proceder ou não a esta operação.

Pode transferir uma actualização a partir do site www.evolis.com :

- 1 Seleccione o modelo da sua impressora e clique na hiperligação **Pilotos de impressão e Firmware**.
- 2 Clique depois no ficheiro correspondente ao piloto de impressão.
- 3 Aceite a transferência e guarde o ficheiro num repertório do seu disco rígido. O ficheiro é guardado sob a forma comprimida em modo Zip. Terá imperativamente de o extrair.
- 4 Depois clique duas vezes no ficheiro Setup.exe) que acabou de transferir para lançar o programa de instalação



Para mais informações quanto ao procedimento, consulte o capítulo Instalação do Piloto de impressão.



4

4-4 Assistência técnica

Se tiver dificuldades técnicas ou de utilização da sua impressora, leia atentamente este manual. Se não conseguir resolver o seu problema, poderá obter informações adicionais e de ajuda junto da rede de parceiros Evolis.

4-4a REDE DE PARCEIROS EVOLIS

Para qualquer problema técnico não resolvido, contacte um revendedor Evolis. Se não conhecer um revendedor Evolis, vá ao site www.evolis.com e envie-nos o seu pedido. A Evolis comunicará-lhe os dados do revendedor Evolis mais perto de si. Quando telefonar para um revendedor Evolis, deve estar perto do seu computador e pronto a fornecer as seguintes informações:

- 1 O tipo e o número de série da sua impressora
- 2 O tipo de configuração e o sistema de exploração que utiliza
- 3 Uma descrição do incidente ocorrido
- 4 Uma descrição dos procedimentos que efectuou para resolver o problema.

Além disso, para permitir que encontre a resposta à sua pergunta 24/24 horas e 7/7 dias, o site www.evolis.com integra numerosos elementos ligados à exploração diária da sua impressora.

4-4b PROCURAR INFORMAÇÕES SOBRE WWW.EVOLIS.COM

Se precisar de ajuda técnica adicional, encontrará um grande número de informações relativas à utilização e reparação das impressoras Evolis na rubrica "**Support & Pilotes**" (Apoio e Serviços) no site Internet da Evolis www.evolis.com.

Esta rubrica propõe a transferência das últimas versões de Firmware, de pilotos de impressão e de manuais do utilizador, vídeos de utilização e manutenção das impressoras Evolis e uma rubrica FAQ* que dá respostas às perguntas mais frequentemente colocadas.

*FAQ : Perguntas Frequentes (Frequently Asked Questions)



A

Anexo A

A1 - Especificações técnicas

Esta secção apresenta as características de impressão da sua impressora.

> Características gerais

- Módulo de impressão cor ou monocromo
- Cabeça de impressão 300 dpi (11.8 dots/mm)
- Conexão USB
- 16 MB RAM
- Carregador 100 cartões destacáveis (0.76 mm ou 30 mil)
- Receptáculo destacável de 15 cartões
- Painel de controlo 1 botão e 4 LED
- Cor disponível: vermelho chama

> Carregamento de cartões

- Carregamento automático e / ou manual

> Modos de impressão

- Sublimação cor e transferência térmica monocromo
- Impressão Near-to-edge*
- Economizador de fita integrado para a impressão monocromo

> Desempenho

O desempenho depende essencialmente do modelo de cartão e dos parâmetros de impressão

- Cor 1 face (YMCKO), 40 s/cartão¹
- Monocromo 1 face, 7s/cartão¹

> Plataformas suportadas

- Windows™ XP e Vista, 32 & 64 bits

* Aproximadamente da extremidade

¹ Sob condições especialmente.



A

> Tipos de fitas

- Fita 5 painéis YMCKO cor - 100 cartões/rolo
- Fitas monocromos - até 600 cartões/rolo : disponível em preto, vermelho, verde, azul
- Fitas monocromos - até 500 cartões/ rolo : disponível em branco, ouro e prata
- Fita monocromo BlackWAX (para suportes plásticos ABS, vernizes especiais): até 600 cartões/rolo

> Opções

- Opções de codificação (combináveis entre elas)
 - Codificador pista magnética ISO 7811 HiCo/LoCo
 - Codificador cartões sem contacto - ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
- Carregador suplementar 100 cartões

> Garantia

Para obter melhores performances e aumentar a duração de vida da sua impressora, utilize os consumíveis de origem 'Evolis Genuína Product'.

- Impressora e cabeça de impressão: garantia de 2 anos², número de impressões ilimitado

Tipos de cartões: Cartões PVC, Compósito PVC, PET, ABS1 e verniz especiais¹

Formato dos cartões: ISO CR-80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm - 3.375" x 2.125")

Espessura dos cartões: De 0.25 mm (10 mil) a 1 mm (40 mil) - Impressão dupla-face recomendado a partir de 0.50 mm (20 mil)

Capacidade do carregador: 100 cartões (0.76 mm-30 mil), 300 cartões (0,25mm-10 mil)

Capacidade receptáculo: 15 cartões (0.76 mm-30 mil), 45 cartões (0,25mm-10 mil)

Dimensões: Altura: 166 mm (6.53") - Comprimento: 290 mm (11.42")/368 mm (14.49") com o receptáculo destacável - Largura: 187 mm (7.36")

Peso: 2,4 Kg (5.3 lbs)

Conexões: Porta USB (cabo fornecido). Porta Ethernet TCP-IP opcional.

Alimentação: Módulo de alimentação: 110-240 Volts AC, 1,8 A, 50-60 Hertz 1,5 ou 1,8 A - Impressora : 24Volts DC, 3 A

Ambiente:

- Temperatura Mín./Máx. de funcionamento: 15° / 30°C (59° / 86° F)
- Humidade: 20 a 65% sem condensação
- Temperatura Mín./Máx. de armazenamento: -5° / +70°C (23° / 158° F)
- Humidade de armazenamento: de 20 a 70% sem condensação
- Ventilação em funcionamento: ar livre

¹ Sob condições particulares.

² Garantia submetida à estrita observação das condições específicas de utilização e manutenção, bem como ao emprego dos consumíveis Evolis

B

Anexo B

B1 - Declarações de Conformidade

Encontrará nesta secção as certificações da sua impressora Evolis.

Declarações de Conformidade

Em matéria de Segurança e Compatibilidade Electromagnética

Nome do fabricante: Evolis Card Printer
Morada do fabricante: 14, avenue de la Fontaine
Z.I. Angers Beaucouzé
49070 Beaucouzé, France
Designação do material: Tattoo2
Ano de fabrico: 2007

Eu, abaixo-assinado,

Serge Olivier,

Declaro ter adquirido a presunção do material abaixo referenciado, utilizado e instalado em conformidade com o aviso, as exigências essenciais das Directivas 2006/95/EC e 2004/108/EC através da aplicação das seguintes normas:

EN 60950-1 de 2001

EN 55022 Classe B de 1998: A1 (2000), A2 (2003)

EN 55024 de 1998: A1 (2001), A2 (2003)

EN 61000-3-2 de 2000

EN 61000-3-3 de 2000 +A1 de 2001



Nome completo: Serge Olivier

Título: Director Técnico

Data: Março de 2007

Assinatura:

EUROPE - Norway Only: This product is designed for IT power system with phase-to-phase voltage 230V. Earth grounding is via the polarized, 3-wire power cord.

FI: "Laitte on liitettävä suojamaadoitus koskettimilla varustettuun pistorasiaan"

SE: "Apparaten skall anslutas till jordat uttag"

NO: "Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt"

Aviso FCC Federal Communications Commission Interferência com as frequências de rádio nos Estados Unidos



Os modelos Tattoo2 estão em conformidade com a seguinte especificação: FCC Parte 15, Sub-parte A, Secção 15.107(a) e Secção 15.109(a) Dispositivo numérico Classe B.

Informações adicionais:

Este aparelho foi testado e declarado em conformidade com os limites impostos a um aparelho de Classe B, de acordo com a parte 15 da regulamentação FCC. Estes limites têm como objectivo a protecção contra qualquer interferência prejudicial quando o aparelho funcionar num ambiente residencial. Este material gera, utiliza e pode emitir uma energia de alta frequência e, se não for instalado nem utilizado em conformidade com os manuais de instrução, pode provocar interferências perigosas para as radiocomunicações. No entanto, podem sempre surgir interferências num ambiente em particular. Se o aparelho ocasionar interferências prejudiciais com o rádio ou a televisão, que se podem verificar ao acender e apagar o aparelho, o utilizador é encorajado a seguir os seguintes procedimentos:

- Reorientar ou deslocar a antena receptora.
- Afastar o aparelho do posto de rádio ou de televisão.
- Ligar o aparelho a um circuito que não seja aquele a que está ligado o receptor.
- Consultar o fornecedor do aparelho ou uma oficina de reparação de rádio/televisão com experiência.

É necessário utilizar um cabo de pares entrançado de baixa voltagem para respeitar os limites impostos pela parte 15 dos regulamentos FCC num dispositivo numérico de Classe B. Nos termos da parte 15.21 do regulamento FCC, as alterações feitas a este aparelho sem autorização expressa e escrita da empresa Evolis Card Printer, que possam causar interferências prejudiciais, colocariam em questão a autorização FCC de utilização deste aparelho.

Interferência com as frequências de rádio no Japão (VCCI)



Este produto é um equipamento informático de Classe B que está em conformidade com as normas definidas pelo Voluntary Control Council For Interferences by Information Technology Equipment (VCCI). A respectiva utilização em zonas residenciais ou próximo delas pode provocar interferências de rádio. Nesse caso, terá de tomar as medidas apropriadas.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

C

Anexo C

C1 - Opções de codificação

Consoante os modelos, as impressoras Evolis estão equipadas com sistemas de codificação que permitem a personalização eléctrica das pistas magnéticas e dos "smart cards" com ou sem contacto.

Em função dos modelos, é possível instalar até três tipos de codificadores na impressora (magnético, "smart card" com contacto e "smart card" sem contacto).


C1a - CODIFICAÇÃO DAS PISTAS MAGNÉTICAS

O modo de funcionamento de uma impressora com codificador magnético é idêntico ao de uma impressora básica. O codificador magnético Evolis codifica as pistas numa só passagem e depois faz uma verificação dos dados.

Configuráveis para alta coercibilidade (HICO) ou baixa coercibilidade (LOCO) através de um simples clique a partir do piloto de impressão Windows, os codificadores magnéticos Evolis são, no entanto, expedidos com regulação por defeito para alta coercibilidade (HICO), excepto pedido específico no momento da encomenda.

► Local do codificador magnético

O codificador magnético é um módulo instalado de fábrica. A cabeça de escrita e de leitura encontra-se posicionada no caminho percorrido pelos cartões e após a cabeça de impressão. A sequência de codificação de um cartão é sempre efectuada antes de uma impressão.




Utilize unicamente cartões com pista magnética que esteja em conformidade com as normas ISO 7810 e ISO 7811. Para funcionar correctamente, a pista magnética deve ser moldada no cartão. Nunca utilizar cartões com uma pista magnética colada.

> Orientação dos cartões

Os cartões com pista magnética devem ser instalados no carregador de modo a que a pista magnética se encontre virada para cima conforme indicado a seguir:

- 1 Retire o carregador da impressora conforme indicado.
- 2 Baixe o sistema de mola conforme indicado e insira 100 cartões magnéticos com 0,76 mm no máximo.
- 3 Volte a colocar o carregador na impressora. Depois, carregue na parte superior do carregador até ouvir um "clique".



► Configuração do piloto de impressão Windows

Quando instalar pela primeira vez o Piloto de impressão Windows, é necessário configurar as funções do codificador magnético. As funções do codificador magnético estão acessíveis a partir da caixa de diálogo **Utilitários** do piloto de impressão clicando no botão **Definição Codificação**.

► Caixa de diálogo “Codificador Magnético”



A caixa de diálogo **Codificador Magnético** abre-se após a selecção do botão **Definição Codificação**.

O Formato das pistas permite escolher a norma

ISO desejada para cada pista. Ver a tabela deste Anexo para as informações relativas às normas ISO 7811.

Coercibilidade configura o codificador magnético para alta (HICO) ou baixa (LOCO) coercibilidade. Uma pista magnética codificada para alta coercibilidade resiste melhor às perturbações exteriores do que uma pista magnética codificada para baixa coercibilidade.

Codificação directa permite a codificação directa de uma ou mais pistas magnéticas a partir desta janela, simplesmente ao seleccioná-las e inserindo os dados a codificar. Clique no botão «Executar codificação» para iniciar o ciclo de codificação.

Extracção automática permite codificar os cartões com pistas magnéticas a partir de aplicações do Windows (como o Word, por exemplo). Um campo de texto rodeado pelos caracteres “|” e “|” (ou outro carácter que possa ser definido pelo utilizador) será interpretado pelo piloto de impressão como um comando de codificação.

► Limpeza do codificador magnético

A cabeça do codificador magnético requer uma manutenção regular de modo a garantir a integridade dos dados codificados nos cartões.

A Limpeza do codificador magnético é efectuada sempre que a impressora for objecto de uma sequência de limpeza com os cartões previamente impregnados (consulte o capítulo “Manutenção” deste manual para mais informações).

As passagens repetidas do cartão de limpeza no interior da impressora limpam os rolos de transporte de cartões, o rolo de limpeza, a cabeça de impressão, bem como à cabeça de escrita/leitura do codificador magnético.

Se, entre duas sessões de limpeza da impressora (cada vez que inserir 1000 cartões), o processo de leitura/escrita falhar com mais de um cartão, recomenda-se a activação de uma sequência de limpeza da impressora manual (consultar o Capítulo “Manutenção” deste manual para saber o procedimento a seguir).



C

> Normas de codificação magnética standard ISO 7811

Número de pista	Campo separador	Densidade da pista	Tipo de caracteres	Número de caracteres
Pista 1	^	210 ppp ¹	Alfanumérico (ASCII 20-95) ²	79 ³
Pista 2	=	75 ppp ¹	Numérico (ASCII 48-62) ²	40 ³
Pista 3	=	210 ppp ¹	Numérico (ASCII 78-62) ²	107 ³

¹ Ponto(s) por polegada

² Excepto o carácter “?”

³ Incluindo os caracteres Start, Stop e LRC. Estes caracteres são gerados automaticamente pelo codificador magnético



C

C1b - CODIFICAÇÃO DOS “SMART CARDS” SEM CONTACTOS

As impressoras Evolis podem vir equipadas com um dispositivo de codificação para “smart cards” sem contacto (RFID). Este dispositivo é constituído por um módulo de codificação e por vezes de uma antena deportada.

A integração desse módulo deve ser efectuada por um especialista. A Evolis propõe no seu catálogo impressoras equipadas com um codificador integrado para “smart card” sem contacto.

Este codificador, consoante o modelo, é ligado ao PC através de uma interface RS232 (tomada DB9) ou uma interface USB.

Existe uma grande variedade de cartões sem contacto, possuindo cada um deles características técnicas próprias ligadas a um tipo de codificador bem preciso. Dirija-se ao seu revendedor Evolis para mais informações.

➤ Local da antena (ou do codificador que integra uma antena)

Através de um comando específico, o cartão vai posicionar-se perto da antena para entrar no seu campo de emissão de rádio.

A partir deste momento, pode começar a leitura ou escrita de dados no cartão.

A sequência de programação de um chip é sempre efectuada antes de uma impressão do cartão.

➤ Orientação dos cartões

A priori, não existe qualquer impedimento ligado à orientação dos cartões no caso de programação em modo sem contacto.

Contudo, a miniaturização das componentes faz aparecer cartões equipados com uma mini antena.

Nesse caso, dirija-se ao seu fornecedor de cartões para obter mais informações quanto ao local desta mini antena no cartão, de modo a apresentar este cartão o mais próximo possível da antena do codificador. Esta operação permitirá garantir uma óptima codificação dos cartões.



► Ligação ao computador

Se o seu codificador for fornecido com uma interface USB, será ligado ao Hub USB interno da impressora, ou estará equipado com um cabo USB a ligar directamente ao seu computador.

No primeiro caso, o cabo USB da sua impressora permite a pilotagem da impressora por um lado e do codificador do outro lado a partir do computador.

Se o codificador for fornecido com uma interface RS232, deverá ser ligado ao computador através de um cabo de Série. Este liga-se à ficha DB9 fêmea da impressora e a uma porta COM do computador.

Pinos conector DB-9	Sinais RS232 (Série)
1	não utilizado
2	RxD
3	TxD
4	não utilizado
5	não utilizado
6	não utilizado
7	RTS
8	CTS
9	não utilizado

Uma sequência de comandos deve ser enviada através da interface da impressora para inserir um cartão na impressora e posicioná-la perto da antena de modo a estabelecer uma comunicação rádio entre o cartão e o codificador.

A sequência de comandos é descrita da seguinte forma:

Envio da sequência Sic:

- Um cartão é deslocado do carregador para a antena e posiciona-se perto da mesma.
- A programação do chip pode ser efectuada através da interface de série (ou USB) que liga o codificador integrado no computador.



Consultar o Guia de Programação Evolis para obter informações mais completas sobre a programação de um "smart card" sem contacto.

D

Anexo D

D1 - Consumíveis e acessórios

A Evolis propõe uma gama completa de consumíveis e acessórios concebidos para funcionarem especificamente com as suas impressoras. Testados e validados pelos departamentos I&D e de qualidade da Evolis, estes consumíveis e acessórios garantem uma qualidade de impressão e uma fiabilidade óptimas.

> Fitas

Ref.	Descrição		Tattoo RW	Tattoo2	Pebble4	Dualys3	Securion	Quantum2
Fitas monocromáticas								
R3012	KO (preta + verniz)	500 cartões/rolo			☉	☉	☉	☉
R2211	Preta	Até 600 cartões/rolo		☉				
R2212	Azul	Até 600 cartões/rolo		☉				
R2213	Vermelho	Até 600 cartões/rolo		☉				
R2214	Verde	Até 600 cartões/rolo		☉				
R2215	Branca	Até 500 cartões/rolo		☉				
R2216	Dourada	Até 500 cartões/rolo		☉				
R2217	Prateada	Até 500 cartões/rolo		☉				
R2011	Preta	Até 1000 cartões/rolo			☉	☉	☉	
R2012	Azul	Até 1000 cartões/rolo			☉	☉	☉	☉
R2013	Vermelho	Até 1000 cartões/rolo			☉	☉	☉	☉
R2014	Verde	Até 1000 cartões/rolo			☉	☉	☉	☉
R2015	Branca	Até 1000 cartões/rolo			☉	☉	☉	☉
R2016	Dourada	Até 1000 cartões/rolo			☉	☉	☉	☉
R2017	Prateada	Até 1000 cartões/rolo			☉	☉	☉	☉
R2131	Preta	Até 3000 cartões/rolo						☉



D

Ref.	Descrição	Tattoo RW	Tattoo2	Pebble4	Dualys3	Securion	Quantum2
Fitas a cores							
R3011	YMCKO	200 cartões/rolo			☉	☉	☉
R3013	½ YMCKO	400 cartões/rolo			☉	☉	☉
R3314	YMCKOK	200 cartões/rolo					
R3411	YMCKO	100 cartões/rolo	☉				
R3511	YMCKO	500 cartões/rolo					☉
R3514	YMCKOK	500 cartões/rolo					☉
Fitas especiais							
R2218	Tinta raspável	Até 600 cartões/rolo	☉				
R2219	BlackWAX*	Até 600 cartões/rolo	☉				
R2018	Tinta raspável	Até 1000 cartões/rolo			☉	☉	☉
R2019	BlackWAX*	Até 1000 cartões/rolo			☉	☉	☉
R4001	Fita holograma Optoseal®	350 cartões/rolo			☉	☉	☉

* para impressão em suporte ABS e vernizes especiais e papel



D

> Cartões

Ref.	Descrição	Tattoo RW	Tattoo2	Pebble4	Dualys3	Securion	Quantum2
Cartões plásticos							
C1001	Cartões PVC virgens, Premium, 0,76 mm		☉	☉	☉	☉	☉
C1003	Cartões PVC virgens, Premium, com pista mag. HICO - 0,76 mm		☉	☉	☉	☉	☉
C1004	Cartões PVC virgens, Premium, com pista mag. LOCO - 0,76 mm		☉	☉	☉	☉	☉
C4001	Cartões PVC virgens, Clássicos, 0,76 mm		☉	☉	☉	☉	☉
C4002	Cartões PVC virgens, Clássicos, 0,50 mm		☉	☉	☉	☉	☉
C4003	Cartões PVC virgens, Clássicos, com pista mag. HICO, 0,76 mm		☉	☉	☉	☉	☉
C4004	Cartões PVC virgens, Clássicos, com pista mag. LOCO, 0,76 mm		☉	☉	☉	☉	☉
Cartões de papel							
C2001	Cartões de papel virgens, 0,30 mm*		☉				
Cartões RW							
C5101	Cartões PVC virgens RW em azul, 0,76 mm	☉					
C5103	Cartões PVC virgens RW em azul com pista mag. HICO, 0,76 mm	☉					
C5201	Cartões PVC virgens RW em azul, 0,76 mm	☉					
C5203	Cartões PVC virgens RW em azul com pista mag. HICO, 0,76 mm	☉					

*utilizar a fita BlackWAX para a impressão em cartões de papel



D

> Softwares e acessórios

Ref.	Descrição	Tattoo RW	Tattoo2	Pebble4	Dualys3	Securion	Quantum2
Software							
L8001	Software eMedia Card Designer, Edição Pro, versão ilimitada, todo o tipo de bases de dados	☉	☉	☉	☉	☉	☉
L8002	Software eMedia Card Designer, Edição Standard, versão ilimitada, ligação bases de Excel	☉	☉	☉	☉	☉	☉
Kits de manutenção							
A5011	Kit de limpeza UltraClean (para uma limpeza completa da impressora) 5 cartões pré-impregnados, 5 bastonetes, 1 caixa de 40 toalhetes pré-impregnados	☉	☉	☉	☉	☉	☉
A5002	Kit de limpeza PrinterClean (para limpeza dos rolos de transporte) 50 cartões pré-impregnados de álcool isopropílico, disponíveis em saquinhos individuais	☉	☉	☉	☉	☉	☉
A5003	Kit de limpeza HeadClean (para limpeza da cabeça de impressão) 25 bastonetes com ponta mousse e reservatório com álcool isopropílico (IPA)	☉	☉	☉	☉	☉	☉
A5004	Kit de limpeza DustClean (para manutenção dos rolos de transporte) 1 caixa distribuidora com 40 toalhetes pré-impregnados que limpam e são anti-estáticos	☉	☉	☉	☉	☉	☉
A5070	Kit de limpeza LamClean (para limpeza do módulo de laminação) 10 cartões adesivos frente-verso					☉	



D



Ref.	Descrição	Tattoo RW	Tattoo2	Pebble4	Dualys3	Securion	Quantum2
Acessórios impressoras							
S2304BB	Carregador adicional para 100 cartões (cor azul brilhante)	☉					
S2304FR	Carregador adicional para 100 cartões (cor vermelho vivo)		☉				
S5304OC	Carregador adicional para 100 cartões (cor azul oceano)			☉	☉		
S5304FR	Carregador adicional para 100 (cor vermelho vivo)			☉		☉	
S5304JG	Carregador adicional para 100 cartões (cor verde selva)			☉			
S5305OC	Carregador manual (cor azul oceano)			☉	☉		
S5305FR	Carregador manual (cor vermelho vivo)			☉			
S5305JG	Carregador manual (cor verde selva)			☉			
A5310	Mala de transporte – Entregue numa embalagem de cartão		☉				
A5309	Mala de transporte – Entregue numa embalagem de cartão			☉			
A5306	Saco de transporte – Entregue numa embalagem de cartão			☉	☉		
A5017	Cabo USB 1,80m	☉	☉	☉	☉	☉	☉
A5008	Bloco de alimentação	☉	☉	☉	☉		
A7004	Bloco de alimentação					☉	☉
A5009	Cabo de alimentação 220V – EUROPA	☉	☉	☉	☉	☉	☉
A5010	Cabo de alimentação 110V – EUA	☉	☉	☉	☉	☉	☉
A5019	Cabo de alimentação 220V – RU	☉	☉	☉	☉	☉	☉